ROZDZIELNIA oświetlenia scenicznego REOS

Rozdzielnia XL-3 800 1950x660x230
Bilas mocy
Pi=58kW
Po=34,8kW dla kj=0,6
Io=52,3A

YKY5X25
z rozdzielni głównej

L1,L2,L3

DPX-I 125A
4 pola

S303C25

3XS301B6

3XL

3 OCHRONNIKI DEHN QUARD 275 4 pola

P304 25A/0,03A

WR 25A/0,03A 3f

OS1 OS2 OS3 | OS4 OS5 OS6 | OS7 OS8 OS9 | OS10 OS11 OS12 | OS13 OS14 OS15 | OS16 OS17 OS18 | OS19 OS20 OS21 | OS22 OS23 OS24 | OS25 OS26 OS27 | OS28 OS29 OS30

L1 L2 L3

S301C16 S301B16

YDY 3x2,5mm²

Pi=22kW
Po=13,2kW
Io=19,8A

oświetlenie sceniczne (sztankiety) 2kW

rezerwa 2kW

- parter REOS

PA&B PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
91-510 ŁÓDŹ UL. KRECIA 7 NIP 947-137-18-64
TEL. 42 678 45 72 603 802 411 JGLOSEK@O2.PL

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE-II ETAP

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU:
ZAMIENNY WYKONAWCZY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA MŁAWA
06-500 MŁAWA UL STARY RYNEK 19

ADRES INWESTYCJI:
06-500 MŁAWA UL. STARY RYNEK 13

mgr inż. Sławomir Wachniak
upr. nr 147/01/Wł.
PODPIS:

Paweł Lisiak

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki
upr. nr 239/01/Wł.

RYSUNEK:
Schemat rozdzielni zasilania oświetlenia sceny REOS

DATA:
WRZESIEŃ 2015

NR RYS:
E-16

SKALA: