RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:100



LEGENDA:

- HW1 — Istniejący hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę - bez zmian
- HW2 — Istniejący hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym wbudowany w ścianę - projektowana wymiana węża na wąż półsztywny o długości 30 m
- HW3 — Projektowany hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym
- Zakres opracowania
- Projektowane wyburzenia
- Projektowane zamurowania
- Elementy do usunięcia
- Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
- Kategoria zagrożenia ludzi ZL III
- Ściana oddzielenia pożarowego
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania na całej wysokości
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania powyżej wysokości 2,0 m
- Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia płytami ceramicznymi do wysokości 2 m, powyżej przeznaczone do malowania
- SP1 — Projektowane drzwi
- Drzwi do demontażu
- Umywalki i miski WC do demontażu

LEGENDA

- COD — Centrala oddymiania
- Przycisk oddymiania/natynkowy
- Czujka dymu+gniazdo czujki
- Sygnalizator akustyczny
- M1 — Silownik okna oddymiającego
- M2 — Silownik okna napowietrzającego
- M3 — DDS 54 napęd drzwiowy
- Puszka instalacyjna PIP-2an
- Puszka instalacyjna PIP-1an

Wytyczne w zakresie układania kabli i montażu urządzeń

– Trasy układania instalacji muszą przebiegać równolegle do ścian lub sufitu i zginać się pod kątem prostym.
– Na wytyczonych trasach należy sprowadzić obecność innych przewodów elektrycznych. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń elektrycznych przewody należy prowadzić w odległości 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć wykonać pod kątem 90°.
– Kable powinny być odpowiednio oznakowane w odstępach nie przekraczających 10 m albo powinny mieć odpowiednią barwę powłoki.
– Uchwyty mocujące kable rozmieścić w odległościach 0,3 m. Do mocowania przewodów o odporności ogniowej PH90 wykorzystać należy uchwyty w klasie E90 np. typu BWS.
– Przejścia przez ściany/stropy powinny być wykonywane w nurkach instalacyjnych.
– Wszystkie przejścia kablowe przez ściany REI 60 należy zabezpieczyć do wymaganej klasy EI 60 (szczelność i izolacyjność ogniowa). Zabezpieczanie przejść instalacyjnych należy wykonać wg odpowiednich rozwiązań systemowych.
– Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca się prowadzić podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego przewodu lub mocowniatami o odpowiedniej odporności ogniowej.
– Podłączenie wszystkich urządzeń dokonać zgodnie z DRT urządzeń
– Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową
– Przed rozpoczęciem prac sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów

Nazwa inwestycji:	ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MŁAWIE DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH– Projekt grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
Lokalizacja inwestycji.:	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie ul. Sportowa 1, 06–500 Mława
Inwestor.:	Miasto Mława ul. Stary Rynek 19, 06–500 Mława
Firma opracowująca.:	Sky–Poz Robert Grabowicz Kalenice 77 89–420 Łyszkowice tel. 787–272–533 biuro@sky–poz.pl www.sky–poz.pl
Faza rys.:	Projekt wykonawczy
Tytuł rys.:	PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU ODDYMIANIA
Format rys.:	Poziom: 1 (PIĘTRO I)
Skala rys.: 1:100	Nr rys.: 3